

# Geräteeinweisung Bernina Q24

---

- I. Vorstellen der Bernina Q24 und Frame
- II. Bernina Q24
  - A. Ausleihregeln (Bernina Nadeln, hochwertige Garne)
  - B. Startprozedur zur Inbetriebnahme
    - 1. Parkposition
    - 2. Setup: Reinigen, Ölen. *Die Bernina muß einmal am Tag geölt werden. Daher ist es essentiell, dass vor Inbetriebnahme geölt wird!*
    - 3. Logbuch eintragen
  - C. Endprozedur zum Ausschalten:
    - 1. Maschine in Parkposition, Ausschalten, Stecker abziehen, Spulenkapsel ausbauen, Spannung aus Frame nehmen
    - 2. Reinigen (nicht Ölen)
    - 3. Logbuch austragen
  - D. Funktionsweise der Maschine
    - 1. Einstellen Handführung, Bedienelemente Handführung
    - 2. Menüoptionen
    - 3. Tutorials / Hilfestellung der Maschine (z.B. fürs Ölen)
  - E. Einfädeln & Aufspulen Unterfadenspule,
    - 1. Unterfadenspannung: ca. 220 mN. (rechts: Spannung rauf, links: lockerer)
    - 2. Oberfadenspannung: an der Maschine
  - F. Nähen mit der Bernina Q24
    - 1. Faden hochholen, Verriegeln und abschneiden ODER Faden hängen lassen und später per Hand vernähen
    - 2. Jede/r Schulungsteilnehmer/in näht auf einem Probestück
- III. Frame
  - A. Aufbau, Begriffe (Backing Rail und -Leader, Take-up Rail und -Leader, Dead Bar), Funktionsweise
  - B. Ein Probestück einspannen (mit allen Teilnehmern gemeinsam, jede/r übernimmt mal)

## Extra Tipps:

- **Videos vom Nähpark, von Bernina, auf der Maschine selbst (Home-Button)**
- Einspannen "Floating Methode": Video "Bernina Q24 Longarm: Dorte Niemann und Carmen Büttner spannen einen neuen Quilt ein", [https://www.youtube.com/watch?v=ThtCUNs68\\_Q](https://www.youtube.com/watch?v=ThtCUNs68_Q)
- Einspannen "Traditionell": Video BERNINA Q 24: Quilt im Rahmen einspannen, <https://www.youtube.com/watch?v=mJPUu7AmRW0>